

マルチペイメントターミナル

P400/V200c/V400m/e280

<エラーコード一覧>

目次

はじめに.....	2
機器説明・共通操作.....	2
エラー画面について.....	3
クレジット業務エラー.....	4
端末からのメッセージ.....	4
センターからのメッセージ.....	8
カード会社からのメッセージ.....	9
電子マネー業務エラー.....	12
共通処理のエラーコード.....	12
業務エラーコード.....	13
コード決済業務エラー.....	15
コード E***と表示されるエラー.....	15
コード C***,D***と表示されるエラー.....	16
QRE***と表示されるエラー.....	17
LTE/Wi-Fi 通信エラー.....	19
端末からのエラーコード (LTE 通信).....	19
端末からのエラーコード (Wi-Fi 通信).....	19

はじめに

本機からのエラーコード、メッセージとエラーの内容と対処方法は、この取扱説明書をよくお読みください。また本機をご利用になる前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、本機を正しくお取扱いください。

機器説明・共通操作

機器説明・共通操作に関しては別冊子「基本操作説明書（共通業務）」をご参照ください。

エラー画面について



- 取引業務を実行した場合、エラーコードおよびエラーメッセージが表示される場合があります。
- エラーの意味や対処法につきましては次ページ以降を参照してください。
- 問題が解消されない場合はサービスデスクへご連絡ください。

クレジット業務エラー

端末からのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
VTA	前回の取引と同じ内容です。 別の取引として処理しますか？	誤操作でなければそのまま取引を実行して下さい。 誤操作であれば取引を中止して下さい。
VTB	処理を中止しました	
VTK	取引履歴の保存に失敗しました。コールセンターへお問い合わせください。	調査のため、保守メニューから[ログ転送]操作を行って下さい。 または端末再起動時に自動的にログ転送が行われます。
VTL	要求操作を受け付ける事ができません。コールセンターへお問い合わせください。	調査のため、保守メニューから[ログ転送]操作を行って下さい。 または端末再起動時に自動的にログ転送が行われます。
VTM	金額確認を中止しました。	
VTP	暗証番号入力を中止しました。	
J01	カード読取りエラーです。もう一度やり直してください。	もう一度操作をやり直してください。
J01	読めませんでした。画面が切り替わってからもう一度磁気を通してください。	もう一度操作をやり直してください。
J04	入力タイムアウトです。もう一度やり直してください。	もう一度操作をやり直してください。
J11	設定ファイルが見つかりませんでした。コールセンターへお問い合わせください。	調査のため、保守メニューから[ログ転送]操作を行って下さい。 または端末再起動時に自動的にログ転送が行われます。

クレジット業務エラー

端末からのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
J16	現在この端末ではご利用のカードをお取り扱いしておりません。	もしこれが設定誤りである場合はコールセンターへご連絡下さい。 お取り扱いカードブランドの追加をご検討される場合は、ご契約カード会社様へご相談下さい。
J29	取り扱い不可です。	もしこれが設定誤りである場合はコールセンターへご連絡下さい。
I01	IC カード処理エラーです。	もう一度操作をやり直してください。 別の決済手段や別カードをご利用ください。
I02	IC 付きカードです IC カードを差し込んでください。	もう一度操作をやり直してください。 別の決済手段や別カードをご利用ください。
I04	正しく読めません。向きを確認し差し込み直してください。	カードの向きを確認し、もう一度操作をやり直してください。
I17	IC カード処理に失敗しました。画面が切り替わってから、磁気を通してください。	もう一度操作をやり直してください。 別の決済手段や別カードをご利用ください。
I23	お取り扱いできません。カード会社へお問い合わせください。	もう一度操作をやり直してください。 別の決済手段や別カードをご利用ください。
I24	カード読出しエラーです。磁気カードリーダーで処理を行ってください。	もう一度操作をやり直してください。 IC ではなく磁気による決済を行ってください。
I24	正しく読めません。画面が切り替わってから、磁気を通してください。	もう一度操作をやり直してください。 IC ではなく磁気による決済を行ってください。
I30	画面が切り替わってから、磁気を通してください。	もう一度操作をやり直してください。 IC ではなく磁気による決済を行ってください。
G14	IC カードでお取り扱いできません。	別の決済手段や別カードをご利用ください。
G15	今回はお取り扱いできません。カード会社へお問い合わせください。	別の決済手段や別カードをご利用ください。

クレジット業務エラー

端末からのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
G16	ICカードエラーです。繰り返し発生する場合はカード会社へお問い合わせください。	別の決済手段や別カードをご利用ください。
G17	暗証番号を入力してもう一度やり直してください。	別の決済手段や別カードをご利用ください。
G18	PIN 誤入力回数を超えました。お客様からカード会社へお問い合わせください。	別の決済手段や別カードをご利用ください。
VT0	通信エラーです。回線を確認の上、再度実行してください。	ネットワーク接続状態を確認の上、もう一度操作をやり直してください。問題が解決されない場合は、店舗のネットワーク管理者に調査を依頼して下さい。
VT1/ VT2	通信エラーです。しばらくしてからやり直してください。	ネットワーク接続状態を確認の上、もう一度操作をやり直してください。問題が解決されない場合は、店舗のネットワーク管理者に調査を依頼して下さい。
VT3/ VT4	通信エラーです。センターへの処理結果通知に失敗しました。コールセンターへお問い合わせください。	コールセンターへ問い合わせを行い、処理の成立状況について確認してください。
VT5	通信エラーです。もう一度やり直してください。	
VT8	店員操作が必要です。	リカバリーモードへと遷移します。端末のガイドンスに従い操作を行ってください。 レシート再印刷指示が出た場合は、POS からレシート再印刷操作を実行してください。
VT9	店員操作が必要です。	再度リカバリーモードによる障害時取消を実行してください。

クレジット業務エラー

端末からのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
H40/ H41	通信エラーです。処理結果を正しく読み取ることができませんでした。コールセンターへお問い合わせください。	通常、運用中にこのエラーが発生することはありません。もしこのエラーが発生した場合は、直ちにコールセンターへご連絡下さい。
H43	端末がご利用いただけない状態です。コールセンターへお問い合わせください。	通常、運用中にこのエラーが発生することはありません。もしこのエラーが発生した場合は、直ちにコールセンターへご連絡下さい。
H50	通信エラーです。しばらくしてからやり直してください。	通常、運用中にこのエラーが発生することはありません。もしこのエラーが発生した場合は、直ちにコールセンターへご連絡下さい。
E62	銀聯カードではありません。	もう一度操作をやり直してください。 別の決済手段や別カードをご利用ください。
998	キャンセルされました。	もう一度操作をやり直してください。
999	処理を中止します。	もう一度操作をやり直してください。

クレジット業務エラー

センターからのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
V10	端末がご利用いただけない状態です。コールセンターへお問い合わせください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
V16/V17	もう一度やり直してください。	もう一度取引を行ってください。
V20/V28/ V29/V40/ V60/V69	しばらくしてからやり直してください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
V26/V66	しばらくしてからやり直してください。	しばらくしてからもう一度取引を行ってください。
V30	端末初期設定情報エラーです。コールセンターへお問い合わせください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
V80	メンテナンス中です。しばらくしてからやり直してください。	メンテナンス終了後、取引を行ってください。
V90/V99	現在サービスがご利用いただけません。しばらくしてからやり直してください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
V96	現在サービスがご利用いただけません。しばらくしてからやり直してください。	しばらくしてからもう一度取引を行ってください。
A**/C**/ E**/K**/ P**/S**/ T**/X**	コールセンターへお問い合わせください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
X**	センターにて通信障害が発生しました。コールセンターへお問い合わせください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
X**	お取扱い出来ない取引です。コールセンターへお問い合わせください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。

クレジット業務エラー

カード会社からのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
G06	残高不足です。	別の決済手段や別カードをご利用ください。
G07	限度額を超えています。	別の決済手段や別カードをご利用ください。
G12	お取り扱いできません。カード会社へお問い合わせください。	取扱のある別のカードを使用するか、支払い方法を変更してください。
G30	お取引が保留扱いとなりました。店員をお呼びください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
G42	暗証番号の入力に誤りがあります。	正しい暗証番号を入力してもう一度取引を行ってください。
G43	PIN 誤入力回数を超えました。お客様からカード会社へお問い合わせください。	別の決済手段や別カードをご利用ください。
G44	セキュリティコードの入力に誤りがあります。	正しいセキュリティコードを入力してもう一度取引を行ってください。
G45	セキュリティコードを入力してください。	正しいセキュリティコードを入力してもう一度取引を行ってください。
G46	読み取り失敗しました。	もう一度カードの読み取りを行ってください。
G54	お取り扱いできません。カード会社へお問い合わせください。	取扱のある別のカードを使用するか、支払い方法を変更してください。
G65	カード番号の入力に誤りがあります。	正しいカード番号を入力してもう一度取引を行ってください。
G67	商品コードの入力に誤りがあります。	正しいカード番号を入力してもう一度取引を行ってください。
G68	金額の入力に誤りがあります。	正しい金額を入力してもう一度取引を行ってください。
G69	税・その他の入力に誤りがあります。	正しい税・その他を入力してもう一度取引を行ってください。

クレジット業務エラー

カード会社からのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
G70	ボーナス回数の入力に誤りがあります。	正しいボーナス回数を入力してもう一度取引を行ってください。
G71	ボーナス月の入力に誤りがあります。	正しいボーナス月を入力してもう一度取引を行ってください。
G72	ボーナス金額の入力に誤りがあります。	正しいボーナス金額を入力してもう一度取引を行ってください。
G73	支払開始月の入力に誤りがあります。	正しい支払開始月を入力してもう一度取引を行ってください。
G74	分割回数を入力に誤りがあります。	正しい分割回数を入力してもう一度取引を行ってください。
G75	分割金額の入力に誤りがあります。	正しい分割金額を入力してもう一度取引を行ってください。
G76	初回金額の入力に誤りがあります。	正しい初回金額を入力してもう一度取引を行ってください。
G77	業務区分の入力に誤りがあります。	正しい業務区分を入力してもう一度取引を行ってください。
G78	支払方法の入力に誤りがあります。	正しい支払方法を入力してもう一度取引を行ってください。
G79	照会区分の入力に誤りがあります。	正しい照会区分を入力してもう一度取引を行ってください。
G80	取消区分の入力に誤りがあります。	正しい取消区分を入力してもう一度取引を行ってください。

クレジット業務エラー

カード会社からのメッセージ

コード	メッセージ	対処法
G81	取扱区分の入力誤りがあります。	正しい取扱区分を入力してもう一度取引を行ってください。
G83	有効期限切れのカードです。	取扱のある別のカードを使用するか、支払い方法を変更してください。
G84	承認番号の入力に誤りがあります。	正しい承認番号を入力してもう一度取引を行ってください。
G85/G92/ G94/G96/ G97/G98/ G99/GT6	コールセンターへお問い合わせください。	コールセンターに連絡して、コールセンターからの指示に従ってください。
G95	コールセンターへお問い合わせください。	取扱のある別のブランドのカードを使用するか、支払い方法を変更してください。
GT1	残高が不足しております。カード会社へお問い合わせください。	取扱のある別のカードを使用するか、支払い方法を変更してください。
GT2	入金金額を超えております。カード会社へお問い合わせください。	取扱のある別のカードを使用するか、支払い方法を変更してください。
GT3	カードが有効化されていません。カード会社へお問い合わせください。	取扱のある別のカードを使用するか、支払い方法を変更してください。
GT4/GT5	お取扱できません。カード会社へお問い合わせください。	取扱のある別のカードを使用するか、支払い方法を変更してください。

電子マネー業務エラー

エラーコードは、以下のブランドコードとエラーコードの組み合わせで画面に表示されます。

共通処理のエラーコードについては、ブランドコードは表示されません。

対処について、エラー内容に応じて電子マネーセンターへの確認が必要となります。

ブランドコード	ブランド名
01	nanaco1
02	Edy
03	iD
04	QUICPay
05	交通系
06	WAON
07	nanaco2 (チャージ可能)
00	ブランドコードが特定出来ない場合

TFXX-{エラーコード}
TF は TFPS 社の電子マネーセンターからエラーコードの応答を受けた場合の接頭子となります。

共通処理のエラーコード

コード	メッセージ	対処法
138	端末初期認証処理に失敗しました	初期認証に失敗しました。設置会社へご連絡ください。
301	端末初期認証処理に失敗した事業者があります	初期認証に失敗しました。契約している電子マネーブランドのうち、1つ以上の事業者に於いてエラーが発生しました。設置会社へご連絡ください。
301	電子マネーリスト取得に失敗しました	契約している電子マネーブランドのうち、1つ以上の事業者に於いてエラーが発生しました。
-	ただいまお取扱いできません しばらくお待ちください	決済を実行することができませんでした。 しばらく待ってから再度処理を実行してください。
-	ただいまお取扱いできません 取引結果を確認してください	直前の処理が正常に完了しませんでした。サービスデスクへ連絡し、直前の決済の成立状況についてお問合せください。
-	ただいまお取扱いできません	ネットワーク障害により、現在電子マネーサービスをご利用頂くことができません。本機がネットワーク環境に正しく接続されていることを確認してください。

電子マネー業務エラー

業務エラーコード

コード	メッセージ
TFXX-101(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	キャンセルしました
TFXX-201(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	無効な値が指定されています
TFXX-202(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	処理が実行中です
TFXX-203(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	通信エラーが発生しました
TFXX-204(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	通信タイムアウトが発生しました
TFXX-205(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	リーダーライタエラーが発生しました
TFXX-206(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	不正なステータスです
TFXX-207(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	無効な設定です
TFXX-208(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	不明なエラーが発生しました
TFXX-209(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	不明なエラーが発生しました
TFXX-210(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	不明なエラーが発生しました
TFXX-211(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	不明なエラーが発生しました
TFXX-301(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	端末が無効です
TFXX-302(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	加盟店契約が無効です
TFXX-303(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	無効なリクエストです
TFXX-304(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	無効なサービスです
TFXX-305(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	端末初期認証が失敗しました
TFXX-306(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	端末撤去処理が失敗しました
TFXX-307(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	締め処理が失敗しました
TFXX-308(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	チャージ端末認証が失敗しました
TFXX-309(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	取引ログが保存可能な件数の上限に達しています
TFXX-310(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	取引が失敗しています
TFXX-401(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	残高不足です
TFXX-402(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	複数枚のカードが検出されました
TFXX-403(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	非対応カードが検出されました
TFXX-404(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	カードタイムアウトです
TFXX-405(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	カードコマンドが失敗しました
TFXX-406(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	支払限度額を超えています
TFXX-407(XX はﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ)	保有限度額を超えています

コード	メッセージ
TFXX-408(XX はブランドコード)	チャージ限度額を超えています
TFXX-409(XX はブランドコード)	取引可能なカード状態ではありません
TFXX-410(XX はブランドコード)	暗証番号(PIN)が要求されました
TFXX-411(XX はブランドコード)	再度暗証番号(PIN)が要求されました
TFXX-412(XX はブランドコード)	カードの認証に失敗しました
TFXX-413(XX はブランドコード)	取引時のカードと異なるカードが検出されました
TFXX-414(XX はブランドコード)	取消取引に失敗しました
TFXX-502(XX はブランドコード)	無効カードです
TFXX-503(XX はブランドコード)	ネガカードです
TFXX-504(XX はブランドコード)	有効期限切れのカードです
TFXX-505(XX はブランドコード)	モバイル FeliCa の PIN ロックがされています
TFXX-700(XX はブランドコード)	カード回収が必要です
TFXX-801(XX はブランドコード)	センター問合せが必要です
TFXX-802(XX はブランドコード)	各カードブランドのセンターにお問い合わせが必要です
TFXX-803(XX はブランドコード)	取引結果が不明です
TFXX-900(XX はブランドコード)	致命的なエラーが発生しました
TFXX-901(XX はブランドコード)	セッションタイムアウトが発生しました
TFXX-902(XX はブランドコード)	ICAS クライアントエラーが発生しました

クレジット業務エラー

コード E***と表示されるエラー

コード	メッセージ	対処法
E02001	通信エラーが発生しました。	取引が成立している可能性があります。
E02002	外部システムとの接続にオーバータイムが発生しました。	お客様のアプリにて残高を確認するか、ブランド会社にお問い合わせください。
E02003	外部システムの応答でオーバータイムが発生しました。	取引が成立している可能性があります。
E09114	注文の有効期間が時間切れです。	お客様のアプリにて残高を確認するか、ブランド会社にお問い合わせください。
E09117	支払が不成功のため、当該オーダが返金できません。	取引が成立している可能性があります。
E09118	すでに取消したため、取消できません。	お客様のアプリにて残高を確認するか、ブランド会社にお問い合わせください。
E09119	すでに返金したため、取消できません。	始めから取引をやり直してください。
E09121	すでに取消したため、返金できません。	支払は未成立のため、返金は不要です。お客様のアプリにて残高を確認してください。
E09123	返金可能な額を超過しました。	支払取消済みです。お客様のアプリにて残高を確認してください。
E09126	当該注文では取り消しサービスは使用できません。	返金済みです。お客様のアプリにて残高を確認してください。
E09128	返金金額が不正です。	支払取消済みです。お客様のアプリにて残高を確認してください。
E09138	該当支払方法は返金できません。	返金済みです。お客様のアプリにて残高を確認してください。
E09139	該当支払方法は取消できません。	支払を取消す場合は代わりに返品を実行してください。
E09140	サービスは該当支払方法をサポートしていません。	センターにお問い合わせください。
E09141	読み込んだバーコードが判定できません。	返金する場合はブランド会社にお問い合わせください。
E09148	QRコードが有効期限を超えています。	取消する場合はブランド会社にお問い合わせください。

クレジット業務エラー

コード C***,D*** と表示されるエラー

コード	メッセージ	エラー内容	対処法
C01	処理を中止しました	端末操作によりキャンセルされました。	－
C02	キャンセルされました	POS によりキャンセルされました。	－
C03	取引はキャンセル済みです	リカバリモード中のセンター問合せの結果、取引がキャンセルされていることを確認しました。	－
DM2	読めませんでした。もう一度 QR コードを読ませてください	QR コード読取エラーが発生した。	再度 QR コード読取を行ってください。
DM5	読み取られた QR コードは使用できません	不正な QR コードが読取られました。	エラーが解決されない場合は別の QR コードを使用してください。

クレジット業務エラー

QRE***と表示されるエラー

コード	メッセージ	エラー内容	対処法
QRE-40101	只今サービス停止中です。他の決済手段をご利用ください	端末が無効化されています。	お客様からの申請情報に基づきサービスを停止しております。ご契約内容をご確認下さい。
QRE-40205	只今 QR コード読取ができません	QR コード読取処理エラーです。	コールセンターへお問い合わせください。 実行しようとしていた取引内容や、直前の操作手順などについてお知らせ下さい。 ※このエラーの原因として、端末の故障や、インストールされているアプリケーションの異常や改ざんの可能性があります。サービスイン後にこのエラーの発生が報告された場合はセンター管理者へのエスカレーションを行って下さい。
QRE-40231	只今 QR コード読取ができません	QR リーダが接続されていません。	QR リーダが接続されていることを確認し、再度処理をお試しください。
QRE-40232	重複する売上が複数あるため返品対象を特定できません	「金額」「取引日時」「伝票番号」が重複する取引が複数あるため返品が実行できません。	返品する場合は、売上を実行した店舗にて現金で払い戻していただくか、ブランド会社にお問い合わせください。

コード	メッセージ	エラー内容	対処法
QRE-40233	売上処理が失敗しました	センターから「支払失敗」の結果が返されました。	再度処理をお試してください。エラーが解決されない場合はコールセンターへお問い合わせください。
QRE-40234	返品処理が失敗しました	センターから「返金失敗」の結果が返されました。	再度処理をお試してください。エラーが解決されない場合はコールセンターへお問い合わせください。
QRE-70002	通信エラーです。しばらくしてからやり直してください。	端末→センタ接続	センタとの接続が失敗。
QRE-70004	通信エラーです。しばらくしてからやり直してください。	端末→センタ要求電文送信	センタへの要求電文の送信に失敗(通信データ作成エラー)
QRE-70006	通信エラーです。しばらくしてからやり直してください。	端末→センタ要求電文送信	HTTP ステータスエラー (クライアント不正)
QRE-70007	通信エラーです。しばらくしてからやり直してください。	端末→センタ要求電文送信	HTTP ステータスエラー (サーバメンテナンス等)
QRE-70008	再度処理をお試してください。エラーが解決されない場合はセンターにお問い合わせください	端末→センタ要求電文送信	送信後の予期せぬエラー

※エラーメッセージは予告なく変更されることがあります。

LTE/Wi-Fi 通信エラー

端末からのエラーコード（LTE 通信）

コード	メッセージ	対処法
LT0	LTE が使えません。設定や SIM を確認してください。	受信信号強度の問題が考えられます。受信状態の良い場所へ移動してください。問題が解決しない場合は、ベスカ・サポートにお問い合わせください。
LT1/LT2	LTE の電波が足りないため、決済できません。電波の良い場所へ移動してください。	受信信号強度の問題の可能性があります。受信状態の良い場所へ移動してください。
LT6	LTE の電波が足りません。受信信号しきい値未満	受信信号強度の問題の可能性があります。受信状態の良い場所へ移動してください。問題が解決しない場合は、端末を再起動させてください。

端末からのエラーコード（Wi-Fi 通信）

コード	メッセージ	対処法
WF0	Wi-Fi が使えません。モバイル通信設定やルータ等店舗環境を見直してください	受信信号強度の問題の可能性があります。受信状態の良い場所へ移動してください。 さらに Wi-Fi ルータ環境を確認してください。
WF1/WF2	Wi-Fi の電波が足りないため、決済できません。電波の良い場所へ移動してください。	受信信号強度の問題の可能性があります。受信状態の良い場所へ移動してください。
WF6	Wi-Fi の受信信号しきい値未満のため、決済できません。電波の良い場所へ移動してください。	受信信号強度の問題の可能性があります。受信状態の良い場所へ移動してください。問題が解決しない場合は、端末を再起動させてください。



ベスカ株式会社