マルチペイメントターミナル

V400m

基本操作説明書(QR コード業務)



1. 目次

はじめに	(こ	2
機器	説明・共通操作	2
1. QR	₹コード	3
1.1.	QR コードの売上	4
1.2.	QR コードの返品	8
1.3.	トレーニングモード	12
1.4.	リカバリモード	14
1.5.	レシート再印刷	15
2. レ	シートイメージ	17
2.1.	売上	17
2.2.	返品	17
3. 保 ⁻	守メニュー	18
3.1.	初期認証	19
3.2.	取引明細照会	21
3.3.	疎通確認	24
3.4.	契約情報	26
3.5.	転送先設定確認	28

はじめに

本機を使用して QR コード決済業務を行うときは、この取扱説明書をよくお読みください。 また、本機をご利用になる前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、本機を正しくお取扱いく ださい。

機器説明・共通操作

機器説明・共通操作に関しては別冊子「【V400m】基本操作説明書(共通業務)」をご参照ください。

1.QR コード

通常業務

業務メニュー	業務内容	
	QR コードで商品やサービスを購入するときに	
	行う操作です。本機は、MPM_ユーザースキ	☞[1.1.QR コードの売上]
売上	ャン方式(店舗に提示してある QR コード	
	を、お客様がスマホのカメラで読み取る方	
	式)の QR コードに対応しています。	
海口	QR コードで購入された商品やサービスを、取	☞[1.2.QR コードの返品]
返品	消・返品するときに行う操作です。	^

その他業務

機能	概要	
	決済処理中に回線が切断されてしまったり、端	
	末の電源が落とされたりしまった場合、直前の	
	取引結果が不明なままの状態で処理が中断され	
リカバリモード	てしまいます。このような場合、端末は自動的	☞[1.4.リカバリモード]へ
	にリカバリモードへと遷移し、伝票の再発行や	
	直前の取引の取消などの操作をお手伝いしま	
	す。	
	取引業務が終了した際、紙詰まりや用紙切れな	
	どの理由によりレシート印刷が正常に完了しな	
レシート再印刷	い場合があります。その場合、再印刷機能を使	☞[1.5.レシート再印刷]へ
	用することで直前のレシートを再度印刷するこ	
	とができます。	

操作手順 店員様操作 お客様操作 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 1 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー ② [業務]を選択してください。 ([1] キーを押してください。) 業務 集計 保守 再印刷 3 処理履歴 電源 ・レーニングは[*]キーを押下 3 [QR決済]を選択してください。 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容によ 2 銀聯 って異なります。 3 電子マネー ※ 選択項目が1つしか存在しない場合、この画 面は表示されません。 4 QR決済 リセット

店員様操作 お客様操作 操作手順 [売上]を選択してください。 QR決済 **(4**) 1 売上 ([1] キーを押してください。) 2 返品 金額を入力して[〇]ボタンを押してくださ 売上 **(5)** 金額入力 い。 ※ ご契約内容により、この画面が表示されない ¥0 場合があります。 支払金額(税込)を入 力後「確定キー」 文字訂正 中止 0 売上 [QR コード表示]を選択してください。 **6** 1 QRコード表示 ([1] キーを押してください。) 2 QRコード読取 リセット

店員様操作 お客様操作 操作手順 お客様が指定した QR コードのブランドを選 売上 1 銀聯QR 択してください。 2 LINE Pay ※ メニューに表示される内容はご契約内容によっ て異なります。 3 PayPay ※選択項目が1つしか存在しない場合、この画面 は表示されません。 リセット 売上 ⑧ QRコードを生成中です。お待ちください。 QRコード生成中… しばらくお待ちください お客様に端末を向けてください。 売上 お客様がQRコードを読み取ります。 ¥100 QRコードを読み取り 決済を完了させてく ださい。 お客様にスマホを操作していただくようご案 (10) 内をお願いします。 ※ 操作内容は QR コードのブランドにより異な ります。

店員様操作 操作手順 お客様操作 売上 (11) 処理が完了するとレシートが印刷されます。 お取引完了 レシート印刷(1/2) (12) 印刷されたレシートを<mark>カットした後に</mark>[O]ボ 加盟店控え タンを押してください。 レシートをカット (「〇]ボタンを押すたびにレシートが印刷さ してください。 れます。) 「〇」**キー**押下で 次のレシートを、 印刷します。 ※ 加盟店控えレシートは、カットした後、加盟 店様にて保管してください。 ※ お客様控えレシートは、お客様にお渡しして シート印刷(2/2) ください。 お客様控え レシートをカット ※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシ してください。 「○」**キ**ー押下で ートを印刷した後に、レシート再印刷を実行 終了します。 してください。☞[1.5.レシート再印刷]へ ※ ご契約内容により印字される枚数が異なりま カットしました 🔾 す。

1.2. QR コードの返品

操作手順 店員様操作 お客様操作 待受け画面で[○]ボタンを押してくださ 1 い。 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー ② [業務]を選択してください。 ([1] キーを押してください。) 集計 業務 保守 再印刷 処理履歴 電源 ・レーニングは[*]キーを押下 3 [QR 決済]を選択してください。 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容に 2 銀聯 よって異なります。 3 電子マネー ※ 選択項目が1つしか存在しない場合、この 画面は表示されません。 4 QR決済 リセット

1.2.エラー!参照元が見つかりません。



1.2. エラー!参照元が見つかりません。

店員様操作 操作手順 お客様操作 取引日付(日)を入力して[〇]ボタンを押し てください。 取引日時(日) 000000 年月日を6桁で入力 後「確定キー」 例)180131 文字訂正 × ⑧ 処理中です。しばらくお待ちください。 処理中… しばらくお待ちください 9 処理が完了するとレシートが印刷されます。 お取引完了

1.2. エラー! 参照元が見つかりません。

す。

操作手順 店員様操作 お客様操作 レシート印刷(1/2) 印刷されたレシートをカットした後に[O] 加盟店控え ボタンを押してください。 レシートをカット (「○」ボタンを押すたびにレシートが印刷 してください。 されます。) 「〇」**キー押下**で 次のレシートを、 印刷します。 ※ 加盟店控えレシートは、カットした後、加盟 店様にて保管してください。 ※ お客様控えレシートは、お客様にお渡しして レシート印刷(2/2) ください。 お客様控え レシートをカット ※ カットに失敗した場合は、一度すべてのレシ してください。 「○」**キー押下**で ートを印刷した後に、レシート再印刷を実行 終了します。 してください。☞[1.5.レシート再印刷]へ ※ ご契約内容により印字される枚数が異なりま カットしました 🔾

1.3. トレーニングモード

 業務
 対応状況


 売上
 ○

 返品
 ○

トレーニングモードでは業務の練習操作を行えます。

画面背景が水色となり、画面右上に「🍑」マークが表示されます。

<以下はイメージです>



1.3.トレーニングモード

店員様操作 操作手順 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 1 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュ-② メインメニューで[*]キーを押してください。 業務 集計 1 2 保守 再印刷 3 処理履歴 電源 6 トレーニングは[*]キーを押下 (3) [業務]を選択してください。 (「1] キーを押してください。) 業務 集計 リセット [QR決済]を選択してください。 **4** 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なりま 2 銀聯 す。 3 電子マネー ※以降の操作は通常の操作と同様です。 4 ハウスカード 5 QR決済 リセット

1.4. リカバリモード

決済処理中に回線が切断されてしまったり、端末の電源が落とされたりしまった場合、直前の取引結果が不明なままの状態で処理が中断されてしまいます。

このような場合、端末は自動的にリカバリモードへと遷移します。画面に表示される指示に従 い、落ち着いて対処してください。



※レシート再印刷操作は☞[1.5.レシート再印刷]へ

1.5. レシート再印刷

取引業務が終了した際、紙詰まりや用紙切れなどの理由によりレシート印刷が正常に完了しない場合があります。その場合、再印刷機能を使用することで直前のレシートを再度印刷することができます。



取引の二重計上にご注意ください。

レシート発行トラブルが発生した際には、取引業務を再度実行しなおすのではな く、再印刷操作を行ってください。

取引業務を再度実行しますと二重計上が発生してしまいます。

操作手順 店員様操作 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 (1) ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー (2) [再印刷]を選択してください。 ([4] キーを押してください。) 業務 集計 再印刷 保守 4 3 処理履歴 電源 6 レーニングは[*]キーを押下 リセット

1.5.レシート再印刷

操作手順

- ③ 再印刷対象となるレシートデータがある場合は、レシートが印刷されます。
 - ※ カットした後に[O]ボタンを押してください。
 - ※ 結果画面は印刷内容によって異なります。

店員様操作

レシート印刷(1/2)



加盟店控え

レシートをカット してください。 「○」キー押下で 次のレシートを、 印刷します。

カットしました(

 \downarrow

レシート印刷(2/2)



お客様控え

レシートをカット してください。 「○」キー押下で 終了します。

カットしました

0

2.レシートイメージ

実際のレシートは契約内容や取引で利用したカードによって、本書で紹介するレシートイメージ と印字項目に於いて異なっている可能性があります。

2.1. 売上

店舗(STORE NAME)	XXX(店舗名)
住所(ADD)	
XXXXXXXX	
電話(TEL NO)	01-1234-5678
端末番号(TERM NO)	0000010005092
取引日時(DATE)	
	2021/12/22 10:32:05
取引内容(TRANS CONTENTS)	
	売上(SALES)
レシート番号(SLIP NO)	09213691
取引通番(TRANS NO)	
OQP	20190905194053314efG
支払総計(TOTAL PAYMENT)	¥250

2.2. 返品

店舗(STORE NAME)	XXX(店舗名)
住所(ADD)	
XXXXXXX	
電話(TEL NO)	01-1234-5678
端末番号(TERM NO)	0000010005092
取引日時(DATE)	
	2021/12/22 10:32:05
取引内容(TRANS CONTENTS)	
	返品(REFUND)
レシート番号(SLIP NO)	09213691
取引通番(TRANS NO)	
OQP2	20190905194053314efG
返金総計(TOTAL REFUND)	¥250

3.保守メニュー

業務メニュー	業務内容	
初期認証	センターと通信を行い、クレジットサービス	∞[2 1 知用表现表示] ∧
7少来7 高心高圧	の利用可否を確認するための操作です。	☞[3.1.初期認証]へ
取引明細照会	取引明細を照会するための操作です。	☞[3.2.取引明細照会]へ
疎通確認	センターと通信を行い、QR 決済サービスの	☞[3.3.疎通確認]へ
	利用可否を確認するための操作です。	[3.3.]沐យ唯祕]/〈
契約情報	契約情報を確認するための操作です。	☞[3.4.契約情報]へ
	センターへの接続経路設定を確認するための	
転送先設定確認	操作です。	☞[3.5.転送先設定確認]へ
	※端末操作によって設定を変更できません。	

3.1. 初期認証

店員様操作 操作手順 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 1 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー (2) [保守]を選択してください。 ([3]キーを押してください。) 業務 集計 保守 再印刷 3 処理履歴 電源 トレーニングは[*]キーを押下 [QR決済]を選択してください。 3 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なり 2 銀聯 ます。 3 電子マネー 4 QR決済 5 端末管理 リセット [初期認証]を選択してください。 **4** 保守 1 初期認証 ([1]キーを押してください。) 2 取引明細照会 3 疎通確認 4 契約情報 5 転送先設定確認 リセット

3.1.初期認証

操作手順

⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。

⑥ センターとの通信処理が実行されます。

⑦ 処理結果が表示されます。

店員様操作







3.2. 取引明細照会

操作手順 店員様操作 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 1 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー ② [保守]を選択してください。 ([3]キーを押してください。) 業務 集計 保守 再印刷 3 4 処理履歴 電源 トレーニングは[*]キーを押下 (3) [QR決済]を選択してください。 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なり 2 銀聯 ます。 3 電子マネー 4 QR決済 5 端末管理 × リセット [取引明細照会]を選択してください。 保守 **4** 1 初期認証 ([2]キーを押してください。) 2 取引明細照会 3 疎通確認 4 契約情報 5 転送先設定確認 リセット

3.13.2.取引明細照会

操作手順

店員様操作

⑤ 店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。

⑥ 照会日を入力して[○]ボタンを押してください。

⑦ 伝票番号を入力して[〇]ボタンを押してください。



3.13.2.取引明細照会

3.3. 疎通確認

操作手順 店員様操作 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 1 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー ② [保守]を選択してください。 ([3]キーを押してください。) 業務 集計 保守 再印刷 3 4 処理履歴 電源 トレーニングは[*]キーを押下 [QR決済]を選択してください。 3 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なり 2 銀聯 ます。 3 電子マネー 4 QR決済 5 端末管理 × リセット 保守 **4** [疎通確認]を選択してください。 1 初期認証 ([3]キーを押してください。) 2 取引明細照会 3 疎通確認 4 契約情報 5 転送先設定確認 リセット

3.13.23.3.疎通確認

操作手順 店員様操作 外通確認 処理中… しばらくお待ちください 第週確認 完了 処理が完了しました

3.4. 契約情報

操作手順 店員様操作 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 1 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー ② [保守]を選択してください。 ([3]キーを押してください。) 業務 集計 保守 再印刷 3 処理履歴 電源 トレーニングは[*]キーを押下 [QR決済]を選択してください。 3 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なり 2 銀聯 ます。 3 電子マネー 4 QR決済 5 端末管理 × リセット 保守 ④ [契約情報]を選択してください。 1 初期認証 ([4]キーを押してください。) 2 取引明細照会 3 疎通確認 4 契約情報 5 転送先設定確認 リセット

3.13.23.4.契約情報

(5)

い。

操作手順

店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してくださ

⑥ 契約情報を確認できます。

店員様操作



3.5. 転送先設定確認

操作手順 店員様操作 待受け画面で[○]ボタンを押してください。 1 ※ 待受け画像は変更可能です。 待受け画面 メインメニュー ② [保守]を選択してください。 ([3]キーを押してください。) 業務 集計 保守 再印刷 3 4 処理履歴 電源 トレーニングは[*]キーを押下 [QR決済]を選択してください。 (3) 1 クレジット ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なり 2 銀聯 ます。 3 電子マネー 4 QR決済 5 端末管理 × リセット 保守 **4** [転送先設定確認]を選択してください。 1 初期認証 ([5]キーを押してください。) 2 取引明細照会 3 疎通確認 4 契約情報 5 転送先設定確認 リセット

3.13.23.43.5.転送先設定確認

操作手順

店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してくださ

⑥ 転送先設定を確認できます。

(5)

い。

店員様操作





【V400m】基本操作説明書(QR コード業務編)

2021年2月17日 1.0版

